



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор:
ООО "БрисЭнерго", 124460, г. Москва, Зеленоград
 Панфиловский пр-кт, д. 10, пом. II, комн. 13, эт. 2
 +7 (499) 732 22 03 / 732 78 48 / 732 21 01
 www.bris.ru | mail@bris.ru | www.kyoritsu.ru



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И СПЕЦТЕХНИКА • ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аналоговый мегаомметр KEW 3123A

[▶ Посмотреть все модели](#)

Назначение:

Аналоговый мегаомметр KEW 3123A предназначен для измерения сопротивления изоляции.

Особенности:

- прочная конструкция с жестким кейсом для использования в полевых условиях;
- отсоединяемые высоковольтные щупы;
- автоматическая подстройка диапазонов, расширенная и суженная шкалы, светодиодная индикация диапазона;
- защита от брызг;
- функция автоматического разряда объекта испытаний.



Спецификация:

Испытательное напряжение	5000В	10000В
Диапазоны измерения сопротивления (автопереключение)	5ГОм / 200ГОм (автоподстройка)	10ГОм / 400ГОм (автоподстройка)
Первый эффективный диапазон измерения	0.2 - 100ГОм	0.4 - 200ГОм
Точность	±5% измеренного значения	
Точность на остальных диапазонах	±10% измеренного значения или 0.5% длины шкалы	
Источник питания	R6(AA)(1.5В) x 8	

Размер	200(Д) x 140(Ш) x 80(Г)мм
Вес	1кг

Комплектация:

- 7165А - щуп;
- 7224А - провод заземления (1.5м);
- 7225А - защитный кабель (1.5м);
- 8019 - крюкообразный щуп;
- 9158 - жесткий кейс;
- R6(AA) x 8;
- руководство по эксплуатации.

Опционально:

- 7253 - щуп с зажимом типа "крокодил", с длинным кабелем (15м);
- 7168А - щуп с зажимом типа "крокодил" (3м);
- 8324 - адаптер для записывающего устройства.